

OIL CAN DELAY

JHS
3 SERIES

OVLÁDÁNÍ

MIX - Nastavuje poměr mezi čistým signálem a signálem zpoždění. Vlevo je méně efektu, vpravo je více efektu.

SPEED - Ovládá délku zpoždění v rozsahu od 100 do 330 ms. Směrem doleva je doba zpoždění kratší, vpravo je delší.

FEEDBACK - Nastavuje míru zpětné vazby či opakování zpožděného signálu. Směrem doleva ubíráme, doprava přidáváme.

+/- - Tento páčkový přepínač umožňuje výběr mezi různou intenzitou modulace. V pozici dole je do zvuku přidán lehký pohyb. V pozici nahoře je modulace silnější. Rychlost modulace se odvíjí od doby zpoždění delay efektu (při kratší době zpoždění je rychlejší a naopak; efekt připomíná „kvílení“ olejových plechovek).

KONEKTORY

VSTUP - 6,3mm jack na pravé straně pedálu

VÝSTUP - 6,3mm jack na levé straně pedálu

NAPÁJENÍ - Pedál pro napájení vyžaduje 9V DC zdroj se zápornou polaritou na střed. Odběr proudu je 65 mA. Nepoužívejte více než 9V DC, jinak může dojít k pozbytí záruky.