

ROCKBOARD®


by WARWICK

ISO POWER BLOCK V6+

Handleiding Nederlands

18V ingangsjack;
plug je stroomadapter hier in

USB 5V; maximum uitgangsvermogen: 1A



5 x schakelbare slots met 9V DC / 12V DC / 15V DC / 18V DC;
Individueel maximum uitgangsvermogen: 500 mA op 9V, 375 mA op 12V,
300 mA op 15V, 250 mA op 18V

OMSCHRIJVING

De RockBoard® ISO Power Block V6+ is een multi-stroomvoorziening voor effectpedalen, ontworpen met 5 geïsoleerde transformatoren en sterk gefilterde 9V DC power slots en een enkele USB-slot.

- 5 x schakelbare slots met 9V DC / 12V DC / 15V DC / 18V DC - elk met een maximum stroomuitgang van:
 - 500 mA op 9V,
 - 375 mA op 12V,
 - 300 mA op 15V,
 - 250 mA op 18V
- 1 x USB 5V met een maximum stroomuitgang van 1A

De RockBoard® ISO Power Block V6+ is ontworpen om tot 5 effectpedalen tegelijk te voeden zonder enige ruis. De geavanceerde filtertechnologie die in de 9V DC voedingslots wordt gebruikt, voorkomt ruis met een hoge frequentie. Dankzij de individuele slot-kortsluitingsbeveiliging zijn aangesloten effectpedalen beschermd in geval van kortsluiting. Met een speciale LED voor elk voedingslot die aangeeft dat het slot correct werkt, kunt u eventuele problemen snel opsporen zonder de stroomtoevoer naar de overige pedalen te verliezen.

STROOMVOORZIENING

De RockBoard® ISO Power Block V6+ wordt gevoed door een meegeleverde 18V DC stroomadapter, met een uitgangsvermogen van of 2.000 mA. Hij is geschikt voor een ingangsspanning van 100 tot 240 volt en 47 tot 63 Hz wisselstroom.

WAARSCHUWING: Gebruik *alleen de bijgeleverde netadapter of een adapter met identieke specificaties om oververhitting en beschadiging van het toestel te voorkomen.*

AANSLUITING EN GEBRUIK

1. Sluit de bijgeleverde voedingsadapter aan op de ingangsaansluiting van de ISO Power Block V6+.
2. Plaats de juiste regionale stekkeradapter in de voedingsadapter.
3. Sluit de stroomadapter aan op het stopcontact - de stroomindicator-LED zal oplichten.
4. Sluit de bijgeleverde stroomkabels aan op uw effectpedalen en de ISO Power Block V6+.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN: Gebruik *alleen effectpedalen met een polariteit van (-) midden / (+) buiten en met de juiste ingangsspanning, om schade aan uw effectpedalen te voorkomen. Controleer of de stroomopname van uw effectpedalen niet groter is dan de maximale stroomopname van elk slot en de maximale totale stroomopname.*

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

- 1 x 18V DC stroomadapter (2,000 mA) met verwisselbare multi-regionale plug adapters (EU, UK, US/CA, AU/NZ), ingangsvoltage 100-240V AC
- 5 x RockBoard platte stroomkabels, 60 cm - voor aansluiting effectpedalen

SPECIFICATIES

- 5 geïsoleerde transformatoren & sterk gefilterde voedingslots (9V DC, 500 mA elk, 2,1 x 5,5 mm barrel plug, polariteit (-) midden)
- Maximum uitgangsvermogen: 22,5 W
- Afzonderlijke status-LED's en kortsluitingsbeveiliging voor alle voedingslots
- Vrijwel ruisvrije werking
- Ingangsvoltage: 18V DC
- Afmetingen: (L x B x H): 120 x 70 x 26 mm
- Gewicht: 195 g

CE UK FC CB RoHS REACH

USA DISTRIBUTION: Framus & Warwick Music USA, Inc. | info@rockboard.net | 629.202.6790
NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION: www.rockboard.de | info@rockboard.de | www.w-distribution.de | www.facebook.com/warwickmusicdistribution

Headquarters: Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0

Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment