

MTBH2-EU GEBRUIKERSHANDLEIDING

BEDANKT VOOR HET KIEZEN VAN EEN MORLEY 20/20 BAD HORSIE WAH.

JE BEZIT NU HET BESTE PEDAAL OOIT!

Neem wat tijd om jezelf op de hoogte te brengen van de eigenschappen van je nieuwe pedaal.

We hopen dat je er net zo van geniet als wij van het bouwen.

OVER ONS BUFFERCIRCUIT:

Alle Morley 20/20-pedalen komen met ons Buffer Circuit. Dit circuit voorkomt volumeverlies of toonverandering van het instrument. Het maakt het je mogelijk om lange kabels te gebruiken of pedalenborden met veel pedalen en aansluitkabels. Je klinkt en voelt je **GEGARANDEERD** beter!

OVER ONS OPTISCHE CIRCUIT:

Het optische ontwerp waarborgt een fijne en makkelijke pedaalbediening van Wah, volume en/of schakeling, dat nooit gaat kraken en het slijt niet, zoals pedalen met een potentiometer (pot).

OVER DE AANSLUITINGEN:

9V: Gebruik **ALLEEN** Morley's 9VDC 300 milliamp gereguleerde adapter.

IN: Ingangsjack. Plug je instrument in deze jack met een standaard 1/4" gitaarkabel.

OUT: Sluit je versterker aan op deze jack met een standaard 1/4" gitaarkabel.

GEBRUIK VAN EEN ADAPTER:

Alle Morley-pedalen gebruiken Morley's 9VDC 300 milliamp gereguleerde adapter. De polariteit van de binnenzijde is negatief. Als je een niet-gereguleerde adapter gebruikt, zou je last kunnen krijgen van een lage brom in je versterker. Het gebruik van een adapter met de verkeerde polariteit kan schade aan je pedaal veroorzaken.

GEBRUIK VAN EEN BATTERIJ:

Alle Morley-pedalen zijn ontworpen om op een 9V-batterij te werken, als je geen adapter gebruikt. We raden je aan een goede alkaline-batterij te gebruiken. Om de levensduur van je batterij te verlengen, dien je je kabel compleet uit de ingang te nemen, als je het pedaal niet gebruikt. Als je het pedaal voor een langere tijd moet gebruiken, raden we aan om de batterij geheel uit te nemen. Ons 'Quick Clip'-batterijklepje geeft je makkelijk toegang tot het batterij-compartiment.

20/20 BAD HORSIE EIGENSCHAPPEN (MODEL MTBH2-EU):

- **SCHAKELLOZE WERKING:** Stap er simpelweg op om de Wah aan te zetten en er af voor bypass
- **CONTOUR-SCHAKELAAR:** Selecteert een tweede Wah-modus. Geruisloze schakeling voorkomt schakelgeluiden uit je versterker.
- **LEVEL:** Regelt het uitgangsniveau van de Wah in Bad Horsie- en Contour-modi
- **CONTOUR:** Regelt de Wah-frequentie in Contour-modus

MTBH2-EU SPECIFICATIES:

Stroomvoorziening: 9V-batterij of 9VDC 300mA
gereguleerde (negatieve binnenzijde)

Indicator (rechts): Wah aan LED aan, Wah uit LED uit

Indicator (links): Contour Wah aan, LED aan

Afmetingen: 17 L x 11 B x 7 H cm

Stroomverbruik: 12 mA @ 9VDC

Gewicht 0,92 kg

www.morleyproducts.com



Deep Red Base
Glow-In-The-Dark Treadle Grip
Glow-In-The-Dark Toe End Logo