

DZIĘKUJEMY, ŻE WYBRAŁEŚ MORLEY 20/20 BAD HORSIE WAH. NAJLEPSZY EFEKT POD SŁOŃCEM JEST TERAZ TWÓJ!

Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z obsługą Twojego nowego efektu.

Mamy nadzieję, że używanie go dostarczy Ci tyle samo frajdy, co nam jego tworzenie.

UKŁAD BUFORUJĄCY:

Wszystkie efekty Morley 20/20 wyposażone są w nasz układ buforujący. Układ ten chroni przed spadkiem głośności oraz zmianą barwy brzmienia instrumentu. Umożliwia również stosowanie długich przewodów oraz pedalboardów z dużą ilością kabli połączeniowych. Gwarantuje, że będziesz brzmieć i grać lepiej!

UKŁAD OPTYCZNY:

Oparcie efektu na układzie optycznym zapewnia płynną kontrolę brzmienia Wah, głośności oraz przełączania bez zakłóceń i trzasków, jakie występują w efektach wykorzystujących potencjometry wraz z ich zużywaniem.

POŁĄCZENIA:

9V: Zaleca się używanie **WYŁĄCZNIE** zasilacza stabilizowanego Morley 9V DC 300 mA.

IN: Gniazdo wejściowe. Tutaj podłącz instrument z użyciem kabla gitarowego jack 1/4".

OUT: Tutaj podłącz wzmacniacz z użyciem kabla gitarowego jack 1/4".

ZASILANIE SIECIOWE:

Wszystkie efekty Morley przystosowane są do działania z sieciowym zasilaczem stabilizowanym Morley 9V DC 300 mA. Polaryzacja wtyku ujemna na środku. Użycie zasilacza niestabilizowanego może spowodować szum o niskiej częstotliwości słyszalny we wzmacniaczu. Użycie zasilacza z niewłaściwą polaryzacją może spowodować uszkodzenie efektu.

ZASILANIE BATERYJNE:

Wszystkie efekty Morley przystosowane są do działania na baterii, gdy nie jest podłączony zasilacz sieciowy. Zaleca się użycie dobrej jakości baterii alkalicznych. By wydłużyć żywotność baterii, całkowicie odłącz kabel sygnałowy z gniazda wejściowego jack (IN) kiedy nie używasz efektu. Jeśli efekt jest przez dłuższy czas nieużywany, wyjmij baterię z efektu. Klapka "Quick Clip" umożliwi łatwy i szybki dostęp do komory baterii.

CECHY EFEKTU 20/20 BAD HORSIE (MODEL MTBH2-EU):

AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE: Po prostu nadepnij na pedał, by aktywować efekt. Zdejmij nogę z pedału, aby przejść w tryb bypass.

PRZEŁĄCZNIK CONTOUR: Aktywuje drugi tryb brzmienia Wah. Ciche przełączanie eliminuje trzaski dochodzące z wzmacniacza.

POTENCJOMETR LEVEL: Reguluje poziom głośności efektu w trybie Bad Horsie oraz Contour.

POTENCJOMETR CONTOUR: Reguluje częstotliwość trybu Contour.

SPECYFIKACJA MODELU MTBH2-EU

Zasilanie: Bateria 9V lub zasilacz stabilizowany 9V DC 300 mA (minus w środku)

Lampka (prawa strona): Włączenie diody LED sygnalizuje aktywację efektu.

Lampka (lewa strona): Włączenie diody LED sygnalizuje aktywację trybu Contour.

Wymiary: dł. 171,5 mm x szer. 114,3 mm x wys. 70 mm

Pobór prądu: 12 mA przy 9V DC

Waga: 0,92 kg

www.morleyproducts.com



Podstawa w kolorze czerwonym
Antypoślizgowa nakładka ze świecącym w ciemności logo Morley
Świecące w ciemności logo na szczycie obudowy