



## TPS-12

### Specyfikacja

**Wejście:** DC12V/3A (zasilacz DC)  
**Wymiary:** 19,7\*8,1\*2,8 (cm)  
**Waga:** 368g

**Wyjścia:**  
DC9V/500mA \*4  
DC9V/200mA \*4  
DC6/9V-200mA \*1 (przełącznik na DC 9V)  
DC9/12V-200mA \*1 (przełącznik na DC 12V)  
DC9/15V-200mA \*1 (przełącznik na DC 15V)  
DC9/18V-200mA \*1 (przełącznik na DC 18V)

### Instrukcja i opis

TPS-12 to wysokiej jakości wielowyjściowy, izolowany zasilacz do efektów.

Pochodzi z zupełnie nowej serii TONECITY TPS 2024, został zaprojektowany w oparciu o zupełnie nową technologię izolacji, każde wyjście posiada rzeczywiste izolowanie elektrycznie. Ma doskonałą zdolność przenoszenia obciążenia i system ochrony obwodu!

#### Cechy:

- 12 izolowanych wyjść :  
4 izolowane wyjścia 9V 500mA,  
4 izolowane wyjścia 9V 200mA,  
1 izolowane i regulowane wyjście 6V/9V 200mA,  
1 izolowane i regulowane wyjście 9V/12V 200mA,  
1 izolowane i regulowane wyjście 9V/15V 200mA,  
1 izolowane i regulowane wyjście 9V/18V 200mA.
- 12 indywidualnych diod LED na każde wyjście i wejście DC.
- Podwójne zabezpieczenie przeciwzwarciowe i układ scalony U-H-S z funkcją automatycznej kompensacji napięcia.
- Doskonała zdolność przenoszenia obciążenia.
- Niski poziom zakłóceń, niski poziom hałasu i niska temperatura.
- Niska waga, łatwe przenoszenie w dowolne miejsce.

#### Informacje o podwójnym systemie przeciwzwarciowym.

Obwód zabezpieczający przed zwarciami zaprojektowany został dla każdego wyjścia. Układ scalony posiada funkcję zabezpieczenia przed zwarciami dla każdego wyjścia. W przypadku zwarcia pojedynczego lub większej liczby wyjść, wyjście zostanie szybko odcięte, a odpowiadająca mu czerwona dioda LED zgaśnie, aby pomóc użytkownikom w szybkim znalezieniu punktów usterki. Po usunięciu usterki czerwona dioda LED zaświeci się. Wraz z tym procesem nie wpłynie to na inne wyjścia. Zapewnia to bezpieczeństwo sprzętu muzycznego i stabilność odtwarzania.

#### Akcesoria:

1\*korpus, 12\*kabli, 1\* zasilacz, 1\* instrukcja, 1\* broszura TPS, 4\* gumowe nakładki

#### Gwarancja

Zapewniamy dwuletnią gwarancję, należy zachować tę kartę, aby skorzystać z serwisu posprzedażowego i gwarancji.

Numer Seryjny: \_\_\_\_\_

Nazwa Dealera: \_\_\_\_\_

Data Zakupu: \_\_\_\_\_

## POWER ON & ROCK



TONECITY AUDIO TECHNOLOGY CO., LTD  
www.tonecityaudio.com  
86-0773-2806-279  
info@tonecityaudio.com