

STROMVERSORGUNG

Das Swollen Pickle™ Jumbo Fuzz MkIIIS kann von einer 9-Volt-Batterie, einem 9-Volt-AC-Adapter, wie dem Dunlop ECB003/ECB003EU, oder den Netzteilen DC Brick™ und Iso-Brick™ betrieben werden. Beim Input für die Stromversorgung handelt es sich um einen 5,5mm x 2,1mm Eingang, bei dem der Pluspol am Schaft liegt. Bei Verwendung eines externen Netzteils wird die Verbindung zur Batterie unterbrochen. Um die Haltbarkeit der Batterie zu verlängern, entfernen Sie das Kabel aus dem Input, wenn Sie das Gerät nicht benutzen. Das Pedal springt automatisch in den Bypass, wenn die Batterie gewechselt werden muss. Darüber hinaus verfügt das Pedal über einen gegen Beschädigungen durch AC-Netzteile gesicherten Schaltkreis.

SPEZIFIKATIONEN

INPUT-IMPEDANZ	> 36 Ω
OUTPUT-IMPEDANZ	< 26 Ω
GRUNDRAUSCHEN	-82 dBV
BYPASS	True Hardwire Relay
MAßE	4-25/32" x 3-3/4" x 1-3/4"
GEWICHT	370 gr
STROMVERBRAUCH	3,1 mA
STROMVERSORGUNG	9 VDC



DUNLOP MANUFACTURING, INC. P.O. BOX 846, BENICIA, CA 94510 U.S.A.
TEL: 1-707-745-2722 FAX: 1-707-745-2658 JIMDUNLOP.COM



**Swollen
Pickle™** mklis

WAY HUGE
BY JORGE TRIPPE

WHE-401S
Swollen Pickle mklis
Bedienungsanleitung

Jetzt mit schlanker Taille!

Das Swollen Pickle™ Jumbo Fuzz MkIIS denselben kräftigen High-Gain-Fuzz wie das ausgewachsene MkI in einer kleineren Hülle. Mit einem kleinen Dreh am Sustain-Regler, kommen Sie von mildem Crunch zum Armageddon!. Der Filter-Regler liefert die gewohnt wahnwitzige Bandbreite Band-Pass gefilterter Sounds, die sich durch bemerkenswerte Fülle und Knistern auszeichnen. Und der Loudness-Regler bietet genug Lautstärke, um jeden Amp zu verprügeln. Der Scoop-Miniregler entlockt dem Gerät die typische Mittenanhebung oder eine dezentere MittenEinstellung und der Crunch-Miniregler bestimmt die Intensität der Kompression des Fuzz. Und zu guter Letzt besitzt das MkIIS zwei interne Miniregler: Voice bestimmt die Intensität des externen Scoop-Reglers von einem leichten bis starken Mid-Cut, und mit Clip wählt man zwischen zwei verschiedenen Sets von Clipping-Dioden aus, für ein weiches oder offenes Sustain des Fuzz.

SWOLLEN PICKLE INTERNE REGLER (entfernen Sie die Bodenplatte)



CLIP - WÄHLT ZWISCHEN WEICHEM UND OFFENEM FUZZ-SUSTAIN

VOICE - BESTIMMT DIE INTENSITÄT DES EXTERNEN SCOOP-REGLERS



LITTLE AROUND THE EDGES

SEATTLE PLAID

VAPORIZER DOON



LOUDNESS - LIEFERT GENUG LAUTSTÄRKE, UM JEDEN AMP ZU VERPRÜGELN

FILTER - STEuert DIE BANDBREITE DER STARK GEFILTERTEN SOUNDS

SUSTAIN - LIEFERT MASSEN AN EXTREM BRUTALEM FUZZ



SCOOP - VON MITTEN-DÄMPFUNG BIS ZU FLACHER MITTEN-EINSTELLUNG



FUSSSCHALTER - SCHALTET DEN EFFEKT EIN ODER IN DEN BYPASS (BLAUE LED LEUCHTET, WENN DER EFFEKT AKTIVIERT IST)

CRUNCH - VERÄNDERT DIE KOMPRESSIONS-INTENSITÄT DES SUSTAIN