



EMPEROR V2

JHS PEDALS

*Skutečný analogový Chorus a Vibrato s funkcí tap tempo a výběrem tvaru a mnoho dalšího.
Klasická modulace s moderním vybavením.*

Ovládací prvky

VOLUME - Řídí výstupní hlasitost.

EQ - pro V2, EQ je ovládací prvek aktivním ekvalizérem. Noon je plochý. Otočením vlevo zvyšujete výšky a řeže nízké místa, zatímco otáčením doprava zvyšuje nízké místa a vysoké řezy.

SPEED - Řídí čas / rychlost modulace.

DEPTH - ovládá, jak je hloubka / vlhkost modulace vnímána.

CHORUS/VIBRATO TOGGLE - Umožňuje vám vybrat si mezi Chorus a Vibrato

WAVEFORM TOGGLE - Vyberte tvar vlny mezi Sine, Square a Triangle.

Konektory

INPUT - 1/4" konektor nahoře vpravo přijímá signál vašeho nástroje.

OUTPUT - 1/4" konektor nahoře vlevo a vyše signál z pedálu do zesilovače nebo pedálového řetězce. Můžete použít volitelný rozdělovací kabel TRS k odeslání svého signálu na dva zesilovače pro skutečnou stereo modulaci.

TAP/EXP - 1/4" konektor na pravé straně pedálu. V režimu Expression Mode, připojte libovolný pedál exprese TRS pro ovládání rychlosti pedálu. Parametry rychlosti jsou přednastaveny pro realistický zvuk rotačního reproduktoru. V režimu Tap Mode můžete nastavit rychlost pomocí externího tap tempo pedálu. Vyberte který chcete pomocí přepínače na levé straně pedálu.

Přepínače

BYPASS - levý nožní spínač zapne/vypne pedál.

TAP TEMPO - Pravý nožní spínač klepnutím v rychlosti modulace.

TAP/EXP - Zapněte levou stranu pedálu. Vyberte si mezi režimem tap nebo expression pro TAP / EXP konektor

INTERNAL BUFFER SWITCH - přepínač umožňuje vybrat mezi true bypass a buffered bypass zapnutím nebo vypnutím bufferu.

POWER - Využívá 9V DC Negative Center. Nepoužívejte více než 9V DC. Záruka bude zrušena. Spotřeba 100 mA.