

20/20 LEAD WAH BOOST (MTLW2) UŽIVATELSKÝ MANUÁL

DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ MORLEY 20/20 LEAD WAH BOOST. NYNÍ VLASTNÍTE TEN NEJLEPŠÍ PEDÁL NA SVĚTĚ.

Věnujte prosím několik minut seznámení se s funkcemi vašeho nového pedálu.

Věříme, že si jeho používání budete užívat stejně, jako jsme si my užívali jeho výrobu.

O NAŠEM BUFFEROVANÉM OBVODU (BUFFER CIRCUIT):

Veškeré pedály typu Morley 20/20 jsou vybaveny naším obvodem Buffer Circuit. Tento obvod zabraňuje ztrátám hlasitosti signálu a změnám zvuku připojeného nástroje. Navíc umožňuje uživateli použití delší kabeláže nebo pedalboardu s velkým počtem připojených efektových pedálů a propojovacích kabelů. GARANTUJEME vám lepší zvuk i pocit ze hry!

O NAŠICH OPTICKÝCH OBVODECH:

Optické obvody zajišťují plynulé ovládání wah efektů, volume pedálů a/nebo přepínačů, které se neopotřebují a nevydávají ruchy jako pedály ovládané pomocí mechanického potenciometru.

KONEKTIVITA:

9V: Použijte POUZE regulovaný 9V DC 300 mA adaptér od firmy Morley.

IN: Vstupní konektor. Pomocí standardního 6,3mm kytarového kabelu připojte k tomuto konektoru svůj nástroj.

OUT: Pomocí standardního 6,3mm kytarového kabelu propojte tento výstup se vstupem zesilovače.

POUŽITÍ ADAPTÉRU:

Veškeré pedály firmy Morley používají k napájení regulovaný 9V DC adaptér (300 mA) s polaritou míinus na středu. Použití neregulovaného adaptéra můžete ve vašem zesilovači vyvolat nízkofrekvenční šum. Použití adaptéra se špatnou polaritou můžete pedál poškodit.

NAPÁJENÍ POMOCÍ BATERIE:

Veškeré pedály firmy Morley mohou být – v případě absence adaptéra – napájeny rovněž pomocí 9V baterie. Doporučujeme použít kvalitní alkalické baterie. Pokud pedál nepoužíváte a chcete prodloužit životnost baterie, odpojte kabel ze vstupního konektoru. Pokud pedál nepoužíváte delší dobu, vyjměte baterii z pedálu. Kryt šachty baterie se systémem Quick Clip vám velmi usnadní přístup k baterii.

VLASTNOSTI PEDÁLU 20/20 LEAD WAH BOOST (MODEL MTLW2):

- PROVOZ BEZ PŘEPÍNAČE: Wah efekt aktivujete pouhým polozením nohy, zvednutím nohy přepnete efekt do režimu bypass.
- WAH BOOST: Nastavení zesílení wah efektu až o 20 dB.

SPECIFIKACE MTLW2:

Napájení: 9V baterie nebo 9VDC 300mA regulovaný adaptér (záporná polarita na středu)

Indikace (pravá): LED svítí = Wah je aktivní, LED nesvítí = wah je vypnuty

Rozměry: 6,75" D x 4,5" Š x 2,75" V

Odběr proudu: 10 mA @ 9VDC

Hmotnost: 0,92 kg

www.morleyproducts.com



Tělo pedálu v barvě Industrial Silver

Nášlapná plocha v úpravě Glow-In-The-Dark

Přední logo v úpravě Glow-In-The-Dark