

DĚKUJEME VÁM ZA TO, ŽE JSTE SI VYBRALI PEDÁL MORLEY 20/20 VOLUME PLUS
NYNÍ MÁTE NEJLEPŠÍ PEDÁL, KTERÝ BYL KDY VYROBEN!

Věnujte prosím několik minut seznámení se s funkcemi vašeho nového pedálu.

Doufáme, že se vám bude jeho používání líbit, tak jako se nám líbila jeho výroba.

O NAŠEM BUFFEROVANÉM OBVODU:

Veškeré pedály řady Morley 20/20 jsou vybaveny bufferovaným obvodem „Buffer Circuit“. Tento obvod zabraňuje ztrátám hlasitosti signálu a nechtěným změnám zvuku. Obvod rovněž umožňuje použití delších kabelů nebo pedalboardů, které pracují s velkým počtem efektových pedálů a propojovacích kabelů. GARANTUJEME, že budete mít ze zvuku lepší pocit!

NÁŠ ELEKTRO-OPTICKÝ OBVOD:

Optický design zajišťuje plynulé ovládání wah efektu, hlasitosti a/nebo přepínání bez nechtěných ruchů a opotřebení, které jsou typické pro ovládání pomocí mechanického potenciometru.

ZAPOJENÍ:

9V: Pro napájení použijte POUZE regulovaný adaptér Morley 9V DC (300 mA).

IN: Vstupní jack. Nástroj do tohoto vstupu připojte pomocí kytarového kabelu s konektorem jack 6,3 mm.

OUT: Sem připojte zesilovač pomocí kytarového kabelu s konektorem jack 6,3 mm.

POUŽITÍ AC ADAPTÉRU:

Veškeré pedály firmy Morley využívají regulovaný adaptér Morley 9V DC (300 mA). Polarita na středu je záporná. Použití neregulovaného adaptéru může ve zvuku zesilovače vyvolat nízkofrekvenční šum. Používání adaptéru s nesprávnou polaritou může pedál poškodit.

POUŽITÍ BATERIE:

V případě, že není použit adaptér, pracují všechny pedály Morley s napájením pomocí 9V baterie. Doporučujeme použít kvalitní alkalickou baterii. V případě, že pedál nepoužíváte, odpojte kabel z jeho vstupního konektoru – prodloužíte tak životnost baterie. Pokud pedál delší dobu nepoužíváte, vyjměte ji z pedálu. Snadný přístup k baterii zajišťuje firemní systém „Quick Clip“.

VLASTNOSTI PEDÁLU 20/20 VOLUME PLUS (MODEL MTMV2):

- PŘEPÍNAČ MINIMUM VOLUME: Nožní přepínač, který přepíná mezi standardním režimem Volume Mode a režimem Minimum Volume Mode.
- OVLADAČ MINIMUM VOLUME: V režimu Minimum Volume Mode můžete nastavit dva rozsahy nastavení hlasitosti, Rhythm a Lead. Špička nahoře odpovídá režimu Rhythm, špička dole režimu Lead,

SPECIFIKACE MTMV2:

Napájení: 9V baterie nebo 9VDC regulovaný adaptér, 300mA (záporná polarita na středu)

Indikace (pravá kontrolka): svítí-li, je aktivní režim Min Vol, je-li zhasnutá, je aktivní režim Volume Mode

Rozměry: 6.75" D x 4.5" Š x 2.75" V

Odběr proudu: 3 mA @ 9VDC

Hmotnost: 0,92 kg

www.morleyproducts.com



Podstavec v barvě Kelley Green
Povrch šlapky v úpravě Glow-In-The-Dark
Logo ve předu v úpravě Glow-In-The-Dark