

DANK U DAT U HEBT GEKOZEN VOOR EEN MORLEY 20/20 VOLUME PLUS
JE HEBT NU HET BESTE PEDAAL DAT IS GEMAAKT!

Neem een paar minuten de tijd om vertrouwd te raken met de functies van uw nieuwe pedaal.
We hopen dat u er net zoveel plezier aan beleeft als wij tijdens het bouwen.

OVER ONS BUFFERCIRCUIT:

Alle Morley 20/20 pedalen zijn uitgerust met ons Buffer Circuit. Dit circuit voorkomt volumeverlies of toonverandering van het instrument. Het maakt ook het gebruik van lange kabels of pedalboards met veel pedalen en verbindingkabels mogelijk. U zult beter klinken en zich beter voelen GEGARANDEERD!

OVER ONZE OPTISCHE CIRCUIT:

Optisch ontwerp zorgt voor soepele pedaalbediening van Wah, volume en / of schakelen die niet krassend worden en verslijten zoals potentiometer (pot) gestuurde pedalen.

OVER DE AANSLUITINGEN:

9V: ALLEEN de 9VDC 300 milliampère gereguleerde adapter van Morley mag worden gebruikt.

IN: Ingangsaansluiting. Sluit het instrument aan op deze aansluiting met een 1/4 "gitaarkabel.

OUT: Verbind de versterker met deze aansluiting met een 1/4 "gitaarkabel.

EEN AC-ADAPTER GEBRUIKEN:

Alle Morley-pedalen gebruiken Morley's 9VDC 300 milliamp gereguleerde adapter. De polariteit van de middelste pin is negatief. Het gebruik van een niet-gereguleerde adapter kan een laagfrequente brom in uw versterker veroorzaken. Het gebruik van een adapter met de verkeerde polariteit kan het pedaal beschadigen.

GEBRUIK VAN EEN BATTERIJ:

Alle Morley-pedalen zijn ontworpen om één 9V-batterij te gebruiken wanneer er geen adapter wordt gebruikt. We raden u aan een alkalinebatterij van goede kwaliteit te gebruiken. Om de levensduur van de batterij te verlengen, trekt u het snoer volledig uit de ingangsaansluiting wanneer u het pedaal niet gebruikt. Haal de batterij uit het pedaal als het pedaal langere tijd niet wordt gebruikt. Onze "Quick Clip" batterijklep biedt gemakkelijke toegang tot het batterijcompartiment.

20/20 VOLUME PLUS FUNCTIES (MODEL MTMV2):

- MINIMUM VOLUME SWITCH: Stomp-schakelaar schakelt tussen standaard volumemodus en minimumvolumemodus.
- MINIMUM VOLUME KNOB: In de minimumvolumemodus kunt u twee volume-instellingen instellen. Teen omhoog is ritme en Teen naar beneden is Lead.

MTMV2 SPECIFICATIES:

Stroom: 9V Batterij of 9VDC 300mA gereguleerd (midden negatief)

Indicator (rechts): Min Vol ingeschakeld LED aan, Volume Mode LED uit

afmetingen: 6.75" L x 4.5" W x 2.75" H

Verbruik: 3 mA @ 9VDC

Gewicht: 2 lb./ 0.92 kg

www.morleyproducts.com



Kelley Green Base
Glow-In-The-Dark Treadle Grip
Glow-In-The-Dark Toe End Logo