

20/20 WAH LOCK (MTG3-EU) INSTRUKCJA OBSŁUGI

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR EFEKTU MORLEY 20/20 WAH LOCK. OD DZISIAJ STAŁEŚ SIĘ POSIADACZEM NAJLEPSZEGO EFEKTU NA ŚWIECIE!

Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z funkcjami Twojego nowego efektu. Mamy nadzieję, że używanie tego efektu sprawi Ci co najmniej tyle radości, ile nam sprawiło jego budowanie.

BUFOR OBWODU:

Wszystkie pedały Morley 20/20 są wyposażone w nasz bufor obwodu. Obwód ten zapobiega utracie głośności lub zmianie brzmienia instrumentu. Umożliwia także stosowanie długich kabli lub pedalboardów z dużą ilością efektów i kabli połączeniowych. **GWARANTOWANE** lepsze brzmienie i spokojniejsza głowa!

OBWÓD ELEKTROOPTYCZNY:

Elektrooptyczna konstrukcja zapewnia płynności kontroli wah, głośności i/lub przełączania bez niechcianych szumów typowych dla efektów sterowanych potencjometrami.

PODŁĄCZENIE:

9V: Używaj tylko oryginalnego, stabilizowanego zasilacza Morley 9VDC 300 mA.

IN: Wejście jack. Podłącz instrument używając kabla gitarowego z końcówką 6,3 mm jack.

OUT: Wyjście jack. Podłącz wzmacniacz używając kabla gitarowego z końcówką 6,3 mm jack.

ZASILANIE:

Wszystkie efekty marki Morley korzystają z oryginalnego zasilacza stabilizowanego 9VDC 300 mA z polaryzacją (-) w środku. Użycie zasilacza niestabilizowanego może wiązać się z szumami niskiej częstotliwości we wzmacniaczu. Użycie zasilacza z odwrotną polaryzacją może skutkować zniszczeniem efektu.

UŻYWANIE BATERII:

Wszystkie efekty marki Morley zostały skonstruowane w sposób umożliwiający zasilanie jedną baterią 9V wtedy, gdy zasilacz jest odłączony. Sugerujemy używanie dobrej jakości alkalicznych baterii. Aby przedłużyć żywotność baterii pamiętaj o odłączeniu kabli, kiedy nie używasz efektu. Gdy efekt nie jest używany przez dłuższy czas, pamiętaj o wyjęciu baterii z efektu. Dzięki naszej klapce Quick Clip dostęp do baterii jest bezproblemowy.

20/20 WAH LOCK FEATURES (MODEL MTG3-EU):

- **BEZPRZECŁĄCZNIKOWE DZIAŁANIE:** Nadepnij, aby włączyć efekt Wah i zejść, by przejść w tryb bypass.
- **Tryb WOAHA:** Wyolbrzymiony tryb Wah, doskonały do hi-gainu lub basu
- **Tryb LOUD:** Podbija do 20dB głośności Wah
- **WAH LOCK:** Omija pedał w celu używania jako ciągle włączone wah
- **NOTCH:** Podbija częstotliwość Wah Lock

SPECYFIKACJA MTG3-EU:

Zasilanie: Bateria 9V lub oryginalny zasilacz stabilizowany 300 mA z polaryzacją (-) w środku.

Wskaźnik (prawy): LED świeci, gdy WAH LOCK jest włączony, LED wyłączony, gdy Foot Wah jest włączony

Wskaźnik (lewy): LED świeci, gdy tryb Standard Wah jest włączony, LED świeci, gdy tryb WHOA jest włączony

Wymiary: 17,1 cm dł. x 11,4 cm szer. x 6,9 cm wys.

Pobór prądu: 12 mA przy 9VDC

Waga: 0,92 kg

www.morleyproducts.com

Podstawa Halloween Orange
Świeący w ciemności pedał
Świeące w ciemności logo

