



Manuál pro instalaci RockBoard® Pedalboard Drawer Výklopná zásuvka pro pedalboardy RockBoard® Čeština

Děkujeme Vám za výběr **RockBoard® Pedalboard Drawer**. Jedná se o jednoduché řešení pro uspořádání a ukládání různého příslušenství v pedalboardech **RockBoard®**. S pomocí Pedalboard Drawer můžete do svého pedalboardu schovat příslušenství, jako jsou kabely či bezdrátové systémy. Drawer představuje bezpečné a pohodlně přístupné uložení, které vám pomůže mít vše hezky uspořádané. Modul zásuvky se otevírá a zavírá pomocí chytrého výklopného uzamykatelného mechanismu.



Montáž

Modul Pedalboard Drawer lze do pedalboardu **RockBoard®** nainstalovat v místě slotu pro moduly MOD (najdete je u všech pedalboardů **RockBoard®** s výjimkou modelů DUO 2.0, 2.1 a 2.2). Pro bezpečnou instalaci zásuvky Drawer postupujte dle níže uvedených pokynů.

Krok 1



Z otvoru pro moduly MOD na vašem pedalboardu **RockBoard®** nejprve odstraňte bílý pryžový rám.

Krok 2



Pedalboard **RockBoard®** otočte vzhůru nohama.

Krok 3



Montážní šrouby MOD jsou samořezné, do předvrtaných montážních otvorů v přední části **RockBoard®** vyříznou vlastní závit. K zašroubování montážních šroubů a prořezání závitů použijte šroubovák typu TX10. Pokud šroubovák TX10 nemáte k dispozici, můžete použít klíč dodávaný s moduly MOD. První

otáčky mohou být nesnadné, neboť se šrouby zavrtávají do materiálu šasi. Dbejte na to, abyste šrouby nezašroubovali šikmo.

Krok 4



Pokud hroty šroubů vyčnívají na druhé straně otvorů a šroubem je možné snadněji otáčet, znamená to, že jsou závitů správně vyříznuty. Nyní šrouby opět vyšroubujte.

Krok 5



Zasuňte zásuvku do slotu pro moduly MOD.

Krok 6



Upevňovací šrouby zašroubujte tak, aby přední panel zásuvky Drawer přiléhal na plochu šasi pedalboardu. Pro větší bezpečnost použijte na zadní straně pojistnou matici.

Zásuvka **RockBoard® Pedalboard Drawer** je tímto nainstalována a připravena k použití v roli úložného prostoru pro příslušenství vaší efektové výbavy!

Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo změnit specifikace bez upozornění.