



## NATURAL SOUND BUFFER

### Handleiding

De RockBoard® Natural Sound Buffer behoudt het natuurlijke geluid van een gitaar of bas in samenwerking met pedalen en voorkomt signaalverlies. Vooral muzikanten die veel pedalen aansluiten tussen instrument en versterker, kennen het probleem van een signaal dat minder luid en helder wordt, met een duidelijk kwaliteitsverlies.

**Maar wij hebben de oplossing:** De RockBoard® Natural Sound Buffer!

Het is voorzien van een voorversterker-buffercircuit dat het gitaarsignaal met een hoge impedantie omzet in een signaal met lage impedantie en het geeft het een onhoorbare hoeveelheid extra gain mee. De RockBoard® Natural Sound Buffer sluit je aan tussen je instrument en het eerste pedaal in de reeks. Op deze manier zal de RockBoard® Natural Sound Buffer het signaal voorzien van geluid, zonder oversturing of extra ruis en dit maakt het mogelijk om lange kabels te gebruiken zonder verlies in frequenties. Sluit simpelweg een optionele, gestabiliseerde 9V DC-adapter (2.1 X 5.5 mm holle plug, negatieve binnenzijde) zoals de Rockboard® Power Ace (niet meegeleverd) aan op de stroomingang van de RockBoard® Natural Sound Buffer, plug je instrument in op de ingang van de RockBoard® Natural Sound Buffer en sluit de uitgang aan op de ingang van je eerste effect.

Let op: bij bepaalde effect pedalen die een hoog impedantie ingang

signaal nodig hebben, zoals veel fuzz pedalen, kunnen ongewenste geluiden zoals vervorming en feedback ontstaan als ze na de Natural Sound Buffer in de signaalketen worden geplaatst. Mochten dit soort ongewenste zaken zich voordoen bij het gebruik van effectpedalen in combinatie met de Rockboard® Natural Sound Buffer, experimenteer dan met de plaatsing van de Rockboard® in de signaalketen tot deze volledig tot zijn recht komt.

### Specificaties van de RockBoard® Natural Sound Buffer

- Voorversterker signaal buffer
- Voorkomt signaalverlies in de effect keten
- Geeft presence terug aan het geluid
- Metalen behuizing
- 6.3 mm mono in/uitgang aansluitingen
- Stroomvoeding via een optionele 9V DC adapter, 2.1X 5.5 mm holle plug polariteit (-) midden (Rockboard Power Ace aanbevolen)
- Werkt niet op batterijen
- Afmetingen: 74 mm x 42 mm x 33 mm (B x D x H)
- Gewicht 92 gram