



TPS-10

Specyfikacja

Wejście: DC12V/3A (zasilacz DC)
Wymiary: 18,3*8,1*2,8 (cm)
Waga: 348g

Wyjścia:
DC9V/500mA *2
DC9V/200mA *4
DC6/9V-200mA *1 (przełącznik na DC 9V)
DC9/12V-200mA *1 (przełącznik na DC 12V)
DC9/15V-200mA *1 (przełącznik na DC 15V)
DC9/18V-200mA *1 (przełącznik na DC 18V)
Ładowarka USB 5V/1A *1

Instrukcja i opis

TPS-10 to wysokiej jakości wielowyjściowy, izolowany zasilacz do efektów.

Pochodzi z zupełnie nowej serii TONECITY TPS 2024, został zaprojektowany w oparciu o zupełnie nową technologię izolacji, każde wyjście posiada rzeczywiste izolowanie elektrycznie. Ma doskonałą zdolność przenoszenia obciążenia i system ochrony obwodu!

Cechy:

- 10 izolowanych wyjść :
2 izolowane wyjścia 9V 500mA,
4 izolowane wyjścia 9V 200mA,
1 izolowane i regulowane wyjście 6V/ 9V 200mA,
1 izolowane i regulowane wyjście 9V/ 12V 200mA,
1 izolowane i regulowane wyjście 9V/ 15V 200mA,
1 izolowane i regulowane wyjście 9V/ 18V 200mA,
- 10 indywidualnych diod LED na każde wyjście i wejście DC.
- Podwójne zabezpieczenie przeciwzwarciowe i układ scalony U-H-S z funkcją automatycznej kompensacji napięcia.
- Doskonała zdolność przenoszenia obciążenia.
- Niski poziom zakłóceń, niski poziom hałasu i niska temperatura.
- Niska waga, łatwe przenoszenie w dowolne miejsce.

Informacje o podwójnym systemie przeciwzwarciowym.

Obwód zabezpieczający przed zwarcieniem zaprojektowany został dla każdego wyjścia. Układ scalony posiada funkcję zabezpieczenia przed zwarcieniem dla każdego wyjścia. W przypadku zwarcia pojedynczego lub większej liczby wyjść, wyjście zostanie szybko odcięte, a odpowiadająca mu czerwona dioda LED zgaśnie, aby pomóc użytkownikom w szybkim znalezieniu punktów usterki. Po usunięciu usterki czerwona dioda LED zaświeci się. Wraz z tym procesem nie wpłynie to na inne wyjścia. Zapewnia to bezpieczeństwo sprzętu muzycznego i stabilność odtwarzania.

Akcesoria:

1*korpus, 10*kabli, 1* zasilacz, 1* instrukcja, 1* broszura TPS, 4* gumowe nakładki

Gwarancja

Zapewniamy dwuletnią gwarancję, należy zachować tą kartę, aby skorzystać z serwisu posprzedażowego i gwarancji.

Numer Seryjny: _____

Nazwa Dealera: _____

Data Zakupu: _____

POWER ON & ROCK



TONECITY AUDIO TECHNOLOGY CO., LTD
www.tonecityaudio.com
86-0773-2806-279
info@tonecityaudio.com